

ООО «Игротек»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 56- г офис 105
Тел. +7 812 764 3633,
+7 911 985 8523
Факс +7 812 764 3633
e-mail: info@igrotek.ru
www.igrotek.ru



Источник бесперебойного питания Powercom BNT-600A



Технические характеристики

- Тип интерактивный
- Выходная мощность 600 ВА / 360 Вт
- Время работы при полной нагрузке 5 мин
- Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время переключения на батарею 4 мс
- Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж
- Количество выходных разъемов питания 2
- Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)

Вход / Выход

- На входе 1-фазное напряжение
- На выходе 1-фазное напряжение
- Входное напряжение 165 - 275 В
- Стабильность выходного напряжения (батареинный режим) $\pm 5\%$

Функциональность

- Отображение информации
- Звуковая сигнализация

ООО «Игротек»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 56- г офис 105
Тел. +7 812 764 3633,
+7 911 985 8523
Факс +7 812 764 3633
e-mail: info@igrotek.ru
www.igrotek.ru



Батарея

- Время зарядки - 6 час

Защита

- Защита от перегрузки.
- Защита от высоковольтных импульсов.
- Защита от короткого замыкания.
- Тип предохранителя - плавкий.

Дополнительная информация

Цвет - черный

Габариты (ШхВхГ) 97х320х135 мм

Вес 6.5 кг

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки. Звоните или присылайте Ваши запросы с указанием part no и желаемого количества.

Тел: +7 812 764 3633
+7 911 985 8523
e-mail: info@igrotek.ru